


HPプロッタードライバー インストールマニュアル


※例として、HP DesignJet T830-A1を使用している場合の手順を記載しています。

- 01 「HPプロッター」→「HP DesignJet T830-A1」をダブルクリックします。
「HP T830(A1)-DP」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。



- 02 途中で実行を促されるダイアログが表示された場合は「はい」をクリックします。

- 03 インストール完了まで下記画像が表示されます。



- 04 インストール完了画面が表示されたら、「OK」をクリックします。




- 05 以上でドライバーのインストールは完了です。動作確認のためテスト印刷をお試し下さい。
※出力ができない場合は2ページの手順をご参照下さい。

プリンタードライバーポート変更手順

ドライバーパッケージでインストールしたドライバーのポートは弊社レンタル機器の初期値のIPアドレスで設定されています。初期値のIPアドレスから変更されている場合は、ドライバーのポート変更が必要になりますので以下の手順をご参照いただき、設定変更をお願い致します。


01 「スタートボタン」を右クリックし、「設定」をクリックします。「デバイス」をクリックします。



02 「デバイスとプリンター」をクリックします。



03 変更するプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プリンターのプロパティ」をクリックします。「ポート」タブをクリックし、「ポートの追加」をクリックします。




04 「Standard TCP/IP Port」を選択し、「新しいポート」をクリックします。「次へ」をクリックします。



05 「プリンター名またはIPアドレス」に現場事務所で使用している機器のIPアドレスを入力します。「ポート名」はIPアドレス入力後自動で入力されます。「次へ」をクリックします。



06 「完了」をクリックします。「閉じる」画面が表示された場合は「閉じる」をクリックします。



下図が表示された場合は「次へ」をクリックします。クリック後左図の完了画面が表示されます。

07 「適応」→「閉じる」をクリックします。



08 以上でドライバーのポート変更は完了です。